

# Ljuskällor med glassocket W2,3W

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med glassocket finns tillgängliga som originalreservdelar för olika lamptyper. Upptäck dessa pålitliga lampor och OSRAM:s erkända kvalitet.



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
------------------------------------------	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	2723
-------------	------

### Elektriska data

Max. effekt	2,3
Nominell märkspänning	12.0
Nominell watttal	2
Testspänning i volt	13,5
Upptagen effekt tolerans	±8

### Fotometrisk data

Ljusflöde	18,6
Ljusflöde, tolerans	±20

### Physical Attributes & Dimensions

Diameter	5
produktvikt	0.40
Längd	20.0
Socket	W2x4.6d

### Livslängder

Livslängd B3	350
Livslängd Tc i timmar	1200

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	W2,3W
--------------	-------

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-09-2024

## Produktdatablad

Primary Article Identifier	4008321012968   4008321094834
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094834	OSRA2723	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094834	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321094858	ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Transportförpackning g 50	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM