

ORIGINAL MINIXEN

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Extraljuslampa	2886X	6 W	12.0 V	6 W
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Extraljuslampa	3886X	6 W	12.0 V	6 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Diameter
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13,5 V	85 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13,5 V	80 lm	±20 %	9 mm	9 mm

Produktbeskrivning	Livslängder		Användnings områden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel
ORIGINAL MINIXEN 2886X	400 hr	1000 hr	AUX	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667
ORIGINAL MINIXEN 3886X	400 hr	1000 hr	AUX	-	4050300885896 4008321095787

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

