

Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.



Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2357A
-------------	-------


Elektriska data

Max. effekt	28 W
Nominell märkspänning	12.8 V
Nominell watttal	29 W
Testspänning i volt	12,8 / 14,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	377 lm
Ljusflöde, tolerans	±30 / ±30 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	27.0 mm
Diameter	27.0 mm
produktvikt	8.16 g
Längd	52.5 mm
Socket	BAY15d

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Information om miljö och regelverk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321101518 4062172354691
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Oförpackad 1	53 mm x 27 mm x 27 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	610.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM