

ORIGINAL - PSX PSX26W

OSRAM reservdelar



OSRAM reservdelar

Upptäck våra ORIGINAL PSX lampor. Reservdelarna är signallampor för olika tillämpningar. De ger ett starkt och konstant ljusflöde.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	6851
-------------	------

Elektriska data

Max. effekt	26 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	24 W
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	500 lm
Ljusflöde, tolerans	+10 %

Fysiska egenskaper och dimensioner

Diameter	18.5 mm
Diameter	18.5 mm
produktvikt	9.60 g
Längd	46.7 mm
Socket	PG18.5d-3

Livslängder

Livslängd B3	500 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

Användningsområden

Teknologi	AUX ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	PSX26W
--------------	--------

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4062172160100

Produktdatablad


Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172160100	ORIGINAL - PSX PSX26W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172160124	ORIGINAL - PSX PSX26W	Transportförpacknin g 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM